LOCALE TECNICO
PET-SPECT

SCHEMA PLANIMETRICO PIANO TERRA – Scala 1:50

QUOTE INSTALLATIVE CONSIGLIATE
DELLE APPARECCHIATURE



DIAMETRI MINIMI DELLE TUBAZIONI

cavi			sezione (mmq)								
Uo/U	Tipo	Num.	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50
450 – 750V	Cavo unipolare pvc (senza guaina)	1	16	16	16	16	16	16	20	25	32
		2	16	16	20	20	25	32	32	40	50
		3	16	20	20	25	32	32	40	50	63
		4	20	20	25	32	32	40	40	50	–
		5	20	25	32	32	40	40	50	63	–
		6	25	25	32	40	40	50	50	–	–
		8	25	32	40	40	50	50	63	–	–
		9	25	32	40	50	50	63	63	–	–
	Cavo multipolare bipol.	1	20	25	25	32	40	–	–	–	–
		2	32	40	50	50	63	–	–	–	–
		3	40	50	50	63	–	–	–	–	–
	tripol.	1	20	25	25	32	40	–	–	–	–
		2	40	40	50	63	63	–	–	–	–
		3	40	50	50	63	–	–	–	–	–
	quadr.	1	25	25	32	32	50	–	–	–	–
		2	40	50	50	63	–	–	–	–	–
		3	50	50	63	–	–	–	–	–	–
0.6 – 1kV	Cavo unipolare pvc o gomma (con guaina)	1	25	25	25	25	32	32	32	32	40
		2	40	40	50	50	50	63	63	63	–
		3	50	50	50	50	63	63	63	–	–
		4	50	50	63	63	–	–	–	–	–
		5	63	63	63	63	–	–	–	–	–
		6	63	63	63	–	–	–	–	–	–
		8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Cavo multipolare pvc o gomma bipol.	1	25	25	32	32	40	40	50	50	63
		2	50	50	63	–	–	–	–	–	–
		3	63	63	–	–	–	–	–	–	–
	tripol.	1	25	32	32	32	40	50	50	63	63
		2	50	63	63	63	–	–	–	–	–
		3	63	63	63	–	–	–	–	–	–
	quadr.	1	32	32	32	40	40	50	63	63	63
		2	50	63	63	–	–	–	–	–	–
		3	63	63	–	–	–	–	–	–	–



LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI SPECIALI

Simbolo	Descrizione
I	Invertitore di segnale
C	Centrale
	Fermaporta elettromagnetico
	Contatto per segnalazione apertura porta
CRF	Centrale rivelazione fumi
	Pulsante di allarme incendio
	Pannello ottico–acustico allarme incendio
	Rivelatore ottico
	Rivelatore ottico in controsoffitto
	Pulsante ad accesso protetto (con coperchio di vetro, ecc.)
	Diffusione sonora
	Lampade fuoriporta
	Terminale chiamata infermiera
	Tirante
	Tacitazione
RX	Lampada segnalazione macchina
	Contatto per segnalazione temperatura
	Pulsante di arresto macchina
	Segnalazione anomalie e funzionamento macchina
	Centrale diffusione sonora
MP	Multiplexer video digitale
	Telecamera
RX	Centrale controllo RX
R-RX	Punto alimentazione e dati per controllo RX
T	Sonda di temperatura
	Pressostato differenziale

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

RESPONSABILE DEL SERVIZIO IMMOBILI E SERVIZI TECNICI
ing. Mauro Trentinaglia

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COORDINATORE DEL PROGETTO
ing. Claudio Cortelletti

COMUNE DI TRENTO — PROVINCIA DI TRENTO

OSPEDALE CIVILE SANTA CHIARA - TRENTO
PROGETTO ESECUTIVO
AREA P.E.T.-TC e S.P.E.C.T.-TC

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

IMPIANTI SPECIALI
SCHEMA PLANIMETRICO PIANO TERRA

Marzo 2008

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA INGEGNERIA
FORMAT
arch. Fabrizio Cortelletti
ing. Roberto Magnani
Via G. Marconi, 1 - 38100 TRENTO
Part. IVA - Cod. Fisc. 006 8073 0223
Tel. (0461) 830011 - Fax (0461) 422231 - E-mail studio.format@tele2.it

120.06
Coordinamento – Architettonico

Strutture – Sicurezza

Tecnologi & Impianti
STUDIO ASSOCIATO
I - 38100 TRENTO Via Brennero, 322
tel. 0461.826776 fax. 0461.426420
E-mail: info@tecnologieimpianti.it
Web: http://www.tecnologieimpianti.it

024.06 VIE04
Impianti

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
TRENTO
SETTORE ELETTRICO
per.ind. GIRARDI MIRKO
ISCRIZIONE ALBO N 1859

Studio Associato Format – Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del disegno pud' essere riprodotta o diffusa senza autorizzazione scritta.